

SYSTEME RADIO IP, RTC

[CTC-1200]

CENTRALE IP, SECOURS RTC

La nouvelle technologie adaptée à la sécurité résidentielle. La CTC-1200 IP regroupe toutes les fonctions de la gamme radio traditionnelle avec une transmission sur réseau Internet et secours sur RTC ou sur voix sur IP. Cette solution vous offre la souplesse et l'économie d'une surveillance de ligne avec des appels rapprochés réglables, tout en conservant la qualité et la sécurité de la transmission sur le réseau RTC.

De plus ce modèle intègre un serveur web pour lire, programmer, consulter votre système via Internet explorer, donc sans logiciel spécial, à chaque moment et de n'importe quel endroit disposant d'Internet.

Fonctions:

- 20 zones radio avec pages Web intégrées.
- Transmetteur RTC intégré de secours.
- Transmission via IP ou RTC en contact ID.
- Adresse IP: DHCP ou adresse IP fixe programmable.
- Deux numéros de station centrale de télésurveillance avec compte client individuel (6 digits).
- Programmation par téléchargement via **Internet Explorer** ou des **Scripts CGI** (By MD5).
- Télécommande et gestion du système via **Internet Browser**.
- Procédure de DDNS simplifiée.
- Synchronisation de l'heure via Internet.
- Affichage rétro-éclairé sur deux lignes de 16 caractères.
- Clavier rétro-éclairé simple d'utilisation.
- Texte en clair pour désigner les zones facilitant ainsi la programmation et la gestion de la centrale.
- Chaque zone peut être inhibée, chaque zone possède son type et son propre attribut.
- Le système gère de multiples codes utilisateurs pour conserver un niveau de sécurité raisonnable dans une application
- au quotidien.
- Trente éléments horodatés en mémoire.
- Emetteur radio pour activer sirène extérieure, intérieure, récepteur de report d'alarme.
- Contrôle d'activité et transmission des informations Marche/Arrêt.
- Supervision de l'ensemble des transmissions radio programmables.
- Mise en service partielle pour laisser l'utilisateur chez lui sous protection
- Surveillance du brouillage avec transmission de l'information.



La centrale est compatible avec les éléments radio suivants:

Détecteurs infra rouge passifs (IR-7/8), Télécommande (RC-7/8), Contact de porte (DC-7/8), Pendentif montre d'appel d'urgence (WTR-7/8), Détecteur optique de fumée (SD-7/8), Détecteur monoxyde de carbone (CO-7/8), Clavier (KP-7/8), Détecteur de fuite d'eau (WS-7/8), Marche Arrêt de nuit (NS-7/8) & Bouton panique (PB-7/8), Sirène extérieure (BX-7), Sirène intérieure (SR-7) Récepteur universel (UR-7/8) et Répéteur (RP-7/8).

SPECIFICATION:

- Alimentation : 9V 500mA AC Adaptateur
- Batterie : 600mAh Ni-MH Batterie x 6
- Autonomie : 12 heures minimum
- Fréquence : 433.92MHZ (disponible en 868)
- Démodulation : superhétérodyne
- Sensibilité du récepteur : > -110dbm
- Bande passante : 600KHz
- Sirène centrale : 95db @ 1M
- Fréquence de l'émetteur intégré : 433.92 MHZ
- Température de fonctionnement : -10°C ~ +50°C
- Portée radio : > 200 mètres en espace libre
- Humidité : up to 85%
- Dimensions : 188 mm x 121.5 mm x 26 mm
- FCC & CE Agrément