

SR-7

Sirène intérieure radio



A venir

La sirène BX-7 donne au monde de l'alarme radio une nouvelle image de l'esthétique d'une sirène intérieure

- Fonctionnement sur pile, totalement sans fil
- Pile longue durée
- Auto protégé
- Etanche au ruissellement

La sirène SR-7 donne au monde de l'alarme radio une nouvelle image de l'esthétique d'une sirène intérieure.

Parfaitement adaptée aux décors les plus modernes, la SR-7 couple efficacement les besoins en sécurité et en élégance.

Avec une alimentation par piles, la sirène SR-7 est entièrement radio donc sans aucun câblage.

La sirène SR-7 offre une autonomie, fonction de son utilisation, de 3 ans sans maintenance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alimentation :	4 piles "D" alcaline
Autonomie :	> 3 ans
Puissance :	104 db à 1 m
Détection batterie basse	
Temporisation :	3/5/10 minutes sélection par cavaliers
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement	
Fréquence de fonctionnement :	433,92 MHz
Portée :	300 m en espace libre
Démodulation :	Super-hétérodyne
Sensibilité du récepteur :	- 110 dbm
Bande passante :	600 kHz
RF Rejection :	> 110 dB à 1/2 FC
Température de fonctionnement :	-20° C ~ +50°C
Humidité :	jusqu'à 90 %
Dimensions :	228 mm x 113 mm x 54 mm

VOTRE INSTALLATEUR